

Краткая инструкция по эксплуатации на цифровой диктофон EDIC-mini Pro A38-300h/600h/1200h/2400h

Назначение

Цифровой диктофон EDIC-mini Pro A38 – это профессиональное устройство, позволяющее производить высококачественную запись голосовых сообщений во встроенную флеш-память. Записанные сообщения можно прослушивать с помощью наушника и сохранять на компьютере в виде стандартных звуковых файлов. Наличие интерфейса USB 2.0 позволяет производить высокоскоростной обмен информацией между диктофоном и компьютером. Возможно использование диктофона как для записи сообщений, так и в качестве флеш-диска для хранения и переноса данных любых форматов под управлением программы «Rec Manager».

Внешний вид



Комплект поставки

1. Диктофон (с установленным аккумулятором).
2. USB-кабель.
3. Наушник.
4. Краткая инструкция по эксплуатации.
5. Гарантийный талон.
6. Упаковочная коробка.

Аксессуары

1. Пульт ДУ с выносным микрофоном.

Диктофон имеет:

- двухстрочный OLED индикатор 104x16 точек
- встроенные часы реального времени
- таймеры для однократного включения записи и для ежедневного включения в одно и то же время
- режим кольцевой записи

Прилагаемое ПО позволяет:

- сохранять записанные сообщения на диске ПК в виде стандартных звуковых файлов
- производить настройку параметров диктофона
- осуществлять администрирование работы с диктофоном
- производить обновление программного обеспечения
- производить произвольное удаление записей

Технические характеристики

Время записи
при полностью заряженном аккумуляторе до 230 часов
Индекс модели A38-/300h/600h/1200h/2400h означает емкость
встроенной памяти, где:

300h.....	300 час.....	2 ГБайт
600h.....	600 час....	4 ГБайт
1200h.....	1200 час.....	8 ГБайт
2400h.....	2400 час...	16 ГБайт

(Данные приведены для режима: «2-битный ADPCM, частота дискретизации 8 КГц, 16 КБит/сек»)

Время работы в дежурном режиме, год не менее 1

Скорость обмена с компьютером, МБайт/сек 5,5

Полоса пропускания при прослушивании

- на компьютере, Гц 100÷6000

- через наушник, Гц 100÷3800

Отношение сигнал/шум, дБ >72

Чувствительность встроенного микрофона, м 7÷9

Количество профилей записи 8

Срок хранения записей во встроенной памяти, лет не менее 10

Тип аккумулятора Nokia BL-5X

Время зарядки аккумулятора, час не более 3

Корпус металлический

Размеры, мм 67x45x8

Вес, г 35

Температура эксплуатации, °C 0÷50

Срок эксплуатации, лет 5

Как быстро включить и проверить диктофон

Запись. Нажмите кнопку «ввод» . Диктофон после небольшой задержки перейдет в режим «Rec», на индикаторе появится символ «Rec» и начнет мигать красный светодиод. Для остановки записи нажмите кнопку «ввод» .

Прослушивание записи через наушник. Для прослушивания записи нажмите кнопку «вверх» . На индикаторе появится надпись «Play record». Нажмите кнопку «ввод» и после некоторой паузы нажмите кнопку «ввод» ещё раз. Для остановки прослушивания нажмите кнопку «ввод» .

Как прочитать инструкцию по эксплуатации

Подключите диктофон к порту USB 2.0 компьютера с помощью кабеля USB (входит в комплект поставки). Нажмите и удерживайте на диктофоне среднюю кнопку до тех пор пока на дисплее не появится надпись «USB 2.0 active». После этого в системе появится сменный носитель. Откройте файл: **EM Pro A38_OI .pdf**

Зарядка аккумулятора

Подключить диктофон к USB-разъему компьютера с помощью кабеля USB (входит в комплект поставки). Начнет мигать красный светодиод и на индикаторе загорится сим-вол «U». По окончании зарядки символ «U» на индикаторе погаснет. Степень зарядки можно оценить по символу на индикаторе.

Подключение диктофона к ПК

Подключение. Сначала присоедините USB-кабель к диктофону, затем к USB-порту ПК.

Отключение. Сначала отсоедините USB-кабель от ПК, затем от диктофона.